

JB角06車検対応型三連テール 二連リレー内蔵 近日発売

JB角大型三連テールランプ(06年車検対応型)に方向指示器の「**作動状態表示装置**」を正常に機能させるためのリレーを組み込みました。
従来のテールランプと配線方法が違いますので注意してください。
(+24V常時電源に接続する必要があります。)
取り付けは車両保安基準に適合するように行ってください。

作動状態表示装置とは

自動車の前面及び後面に備える方向指示器の点灯操作状態及び点灯状態が正常であるか否かを運転席の運転手に表示できる装置を備えなくてはなりません。
通常、方向指示器の電球が切れると方向指示器の点滅回数が著しく速くなることで運転手に表示する構造になっています。
自動車の後面に方向指示器を増灯すると、前面及び後面の方向指示器の電球が切れても点滅回数に変化しません。
このような状態では車検に合格しません。



電線区別

白色:後退灯入力
黄色:尾灯入力
緑色:制動灯入力
茶色:方向指示器入力
橙色:+24V常時電源入力 2
黒色:アース

2: +24V入力電線には3Aヒューズを装備してください。

【注意事項】

+24V電源(常時電源)入力の電線には必ず3Aヒューズを装備してください。
純正増灯用フラッシャーユニットを併用すると、方向指示器の点滅周期が速くなり、作動状態表示装置が正常機能しなくなる可能性がありますので注意してください。1コードは正しく接続してください。
車両に取り付けの際は車両保安基準に適合するように取り付けてください。
本製品は耐熱温度が高く割れにくいポリカーボネートを使用しています。
シンナーなど溶剤を含む薬品等で表面を拭かないでください。
白く変色することがあります。

1:純正増灯用フラッシャーリレーを使用される場合は従来のリレーが組み込まれていないASSYをご使用ください。

コードNo	品名
9244021	JB角06車検対応型三連テール 二連リレー内蔵
9244001	JB角06車検対応型三連テール